


3NPE ~ 50 Hz, 400/230V, TN-S

L1,L2,L3

F12  
XXXXXX  
10B-1N-030  
10A, In=0,03A



Proudový chránič s ochranou - 10A/30mA

FA13  
XXXXXX  
10B/1  
10kA

FA14  
XXXXXX  
6B/1  
10kA

FA15  
XXXXXX  
10CB/1  
10kA


FA16  
XXXXXX  
10CB/1  
10kA

FA17  
XXXXXX  
6B/1  
10kA

FA18  
XXXXXX  
10C/1  
10kA

FA19  
XXXXXX  
10C/1  
10kA

F120  
XXXXXX  
40-4-030  
40A, In=0,03A



Proudový chránič 40A/30mA

FA20  
XXXXXX  
16B/1  
10kA

FA21  
XXXXXX  
16B/1  
10kA

FA22  
XXXXXX  
16B/1  
10kA

FA23  
XXXXXX  
16B/1  
10kA

FA24  
XXXXXX  
16B/1  
10kA

N

PE

VÝVOD Č.
Č. KABELU
TYP KABELU
ZAŘÍZENÍ
Pi (kW)

11  
WL 11

CYKY-J  
3x1,5



0,50 kW

Osvětlení LNP  
podium

13  
WL 13

CYKY-J  
3x1,5



0,50 kW

Osvětlení LNP

14  
WL 14

CYKY-J  
3x1,5



0,10 kW

Nouzové osvětlení

15  
WL 15

CYKY-J  
5x1,5



0,40 kW

Napájení pohonů  
venkovních záuzí  
LNP

15  
WL 15

CYKY-J  
5x1,5



0,40 kW

Napájení pohonů  
venkovních záuzí  
LNP

16  
WL 16

CYKY-J  
3x1,5



0,10 kW

EL. splachování  
LNP

17  
WL 17

CYKY-J  
3x1,5



0,10 kW

Klima, jednotky  
kanceláře

18  
WL 18

CYKY-J  
3x1,5



0,10 kW

Klima, jednotky  
kanceláře

Proudový chránič zůsvek

20  
WL 20

CYKY-J  
3x2,5



2,20 kW

Zasobníkavý ohřívav

21  
WL 21

CYKY-J  
3x2,5



2,20 kW

Zasobníkavý ohřívav

22  
WL 22

CYKY-J  
3x2,5



2,20 kW

Zasobníkavý ohřívav

23  
WL 23

CYKY-J  
3x2,5



2,20 kW

Zasobníkavý ohřívav

24  
WL 24

CYKY-J  
3x2,5



2,20 kW

Zasobníkavý ohřívav

**QALT servis**  
PROJEKTOVÁNÍ ELEKTRICKÝCH ZAŘÍZENÍ DO 1000 V A HROMOSVODŮ

**Martin KOCIÁN** Ev.č. : 380407-23561  
Trojanovice 237, Frenštát P/R, 744 01  
Tel.: 732 283 585, Fax: 556 883 770  
IČO: 669 28 591, DIČ: CZ-6801130347

Název :

**ROZVADĚČ R8**

Listů :

7

List č. :

4

Zak. číslo :

R-2020/41

Číslo výkresu :

**18**